

介紹：

AMP600 是一款應用 RFID 技術所研發的高階型讀/寫卡機，它具有多功能且操作簡易的特性，可以在 ISO15693 RFID 13.56Mhz 頻率下，同時去讀/寫多種貨品上的感應標籤。AMP600 是整合與所謂的 Smart Check out System 的合適解決方案。

特色：

- ☆ 外型美觀 -尺寸大小易於裝置
- ☆ 抗碰撞
- ☆ 可根據不同使用環境做多張標籤讀取及距離調整
- 3-LED 設計分別顯示不同的狀態
- 外殼使用堅固耐碰撞的金屬材質
- 讀取距離最遠可達 30 公分

應用：

- 珠寶安全管理 / 食物新鮮度的控管
- 洗衣店內應用管理
- 文件 / 物流 追蹤管理
- 商品展示 / 廣告

※ 產品規格變更不另行通知

規格：

AMP600 讀寫卡機

頻率	13.56Mhz
相符感應卡種類	Tag-it® HF, ISO15693 compliant transponders
界面	RS232 與 RS485, 19200, n, 8, 1
電源條件	12VDC, 300mA (Max. 4W)
RF Modulation	100%FM
RF Protocol	ISO/IEC15693
Operating time	<24ms per one label

Antenna ANT-1015A

尺寸 (mm) L345 x W240 x H20

頻率	13.56Mhz
讀取距離	可至 30 cm
天線條件	SMA-plug (50 ohm)
天線種類	RG174 / 2M
同時讀取感應卡數目	16
Protection class	IP40

訂購資訊：

AMP600 + ANT-1015A

AMP600 提供的解決方案，
讓能您售出更多，且將損失降到最低！

也適合珠寶店的存貨量調查，
做事更有效率！



We welcome OEM inquiries

- ◆ Custom design manufacturing is available
- ◆ Custom device programming is available
- ◆ Call factor for other configuration



台北縣汐止市康寧街 169 巷 31 號 8 樓

TEL: 886-2-26954214

FAX: 886-2-26954213

e-mail: sales@gigatms.com.tw

http://www.gigatms.com.tw

PROMAG



AMP600

ISO/IEC 15693

Advanced Reader/Writer